



DIRLAND[®]
CB RADIO

DSS 9000



AM/FM/SSB/CW



DSS 9000

Transceiver mobile livrée avec un microphone, un berceau de fixation, un cordon alimentation et un support micro à perçage. Roger-beep débrayable.
Equipé de série d'une prise fréquencemètre qui fonctionne en émission réception 6 digits au 100^{ème} Hertz.

Options

1 - Superstar KFVI (AD 002200) : Fréquencemètre 6 digits 100^{ème} Hertz - Emission Réception

GÉNÉRALITÉS :

		EXPORT
Canaux	: 480 cx - AM - FM - BLU - CW	480 AM-FM-BLU/CW
Gamme de fréquence	: 28.655 à 29.655 MHz	24.265 à 29.655 MHz
Contrôle de fréquence	: PLL Synthétisé	
Tolérance de fréquence	: 0,005 %	
Stabilité de fréquence	: 0,001 %	
Gamme de température pour l'utilisation extrême de	: - 30 ° à + 50°	
Alimentation	: de 10 à 15 Volts négatif à la masse	

ÉMETTEUR :

		EXPORT
Puissance AM - FM - BLU	: 15 W AM/30 W BLU	15 WATTS AM/FM - 30 WATTS BLU
Taux de modulation	: 60 % Mini	
Suppression des harmoniques	: Supérieur à la Norme en vigueur	

RÉCEPTEUR :

Type de circuit	: Superhétérodyne à double conversion
Fréquence intermédiaire	: 10,7 MHz - 455 kHz
Sensibilité	: 0,5 UV pour un signal s/bruit de 20 dB
Sélectivité	: 60 dB à 10 kHz
Rejection d'image	: Supérieur à 60 dB
Rejection de fréquence intermédiaire	: Supérieur à 60 dB à 455 kHz
Réponse en fréquence audio	: 300 - 2800 Hz
Squelch	: Réglable seuil à 0,5 UV
Distorsion	: 10 % à 500 M/Watts
Sortie Audio	: 8 OHM - 4 Watts Maxi
Haut-parleur interne	: 8 OHM circulaire
Sortie haut-parleur extérieur	: 8 OHM - 4 Watts mini

GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE



CRF FRANCE & **SUPERSTAR**

BAGNOT
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Tél : (33) 03 80 26 91 91 - Fax : (33) 03 80 26 91 00
E-mail : crf france@wanadoo.fr
SA Capital 5 000 000 F

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ :